

Akkumulator- og generatortester

Med BT777 tester man let akkumulator, generatorer og startmotor belastning professionelt, uden komplicerede ledningsforbindelser og svært forståelige resultater. Test systemet uden og med belastning, for kontrol af generatorens evne til at leverer strøm og lade akkumulatoren. Efter endt test printes resultatet på strimmel med unik testkode.

Betjeningen foregår let ved at forbinde testeren til akkumulatoren og følge teksten i displayet.

Batteritesteren laver flere tests. Først testes akkumulatorens spænding. Derefter kan man teste, start kapacitet (CCA), generator spændings test, generator diode rippel test og slutter af med en anbefaling om batteriet og generatoren er i god stand eller bør skiftes til ny.

Batteritesteren er med ekstra gummikappe om og leveres i en plastic kuffert med plads til tester, batterier og en rulle papir. Der medfølger engelsk brugervejledning.

FEATURES

- Kabinet med gummibeskyttelse
- Tester almindelige åbne blysyre (SLI) og lukkede akkumulatorer (VRLA/GEL/AGM).
- Nem tilslutning og betjening.
- Ingen gnister
- Udskriv diagnose på papir

SPECIFIKATIONER

Varenummer	BT777	
Spændingsområde	Akkumulator	6 og 12 volt
	Generator	12 og 24 volt*
Standarder	DIN, EN, IEC, SAE, JIS	
Test områder i følgende standarder	DIN 25-1300 CCA EN 40-2100 CCA IEC 30-1500 CCA SAE 40-2000 CCA JIS Efter batteritype	
Min. akkumulatorsps.	1,5 volt	
Brugstemperatur	0° – 50° C	
Længde på ledninger	180 cm	
Vægt med ledninger	1,0 kg	
Mål (b x h x d)	130 x 250 x 63 mm	

CCA = Cold Cranking Amps (koldstarts strøm)

