

Q6500

6,5" TFT Dobbelt-DIN monitor med quad-splitter

6,5" dobbelt-DIN TFT LCD monitor til indbygning i instrumentbordet. Der er fire kameraindgange. Yderligere er der to AUX indgange og en AUX udgang til eksempelvis ekstern skærm. Indbygget quad-splitter til samtidig visning af op til fire billeder.


SPECIFIKATIONER

Varenummer: Q6500	
Spændingsinput	10 - 32 volt DC
Forbrug	Max. 30 watt
Video system	AUTO PAL, NTSC kompatibel
LCD panel	6,5" diagonalt, 16:9 bredformat
LCD størrelse	154 × 87 mm
Synsfelt	Top 35°, bund 15°, H/V 50°
Opløsning	800 × 480 pixels
Display modes	Full / split / Tripple / PIP / Quad
Auto kontr./lys	Dag & Nat sensor
OSD kontrol	Lys, kontrast, farve, mætning (kun NTSC), kamera select, ret-/spejlvendt, afstandsskala on/off, volume, dag/nat sensor kontrol
Kameraindgange	4 styk MXN 4-polet
AV input	2 RCA indgange
AV output	1 RCA udgang
Ledningstilslutning	10 - 32 Volt DC, Trigger 1-5, Speed puls.
Finish	Mørk grå antirefleks (varme bestandig ABS plast)
Temperaturomr.	-20° - +60° C
Opbevaringstemp.	-30° - +85° C
Vibration	Maks. 5,5 G
Størrelse (b×h×d)	180 × 102 × 102 mm
Vægt	ca. 1 kg

Der er mulighed for styring af alle indgange via de 5 triggerledninger (12-24 volt) og speedsignal. Den indbyggede speedswitch kan programmeres til eksempelvis frontkamerabrug.

Der er dag/nat sensor til automatisk styring af lysstyrken.

Quad-splitter eksempler:



FEATURES

- 6,5" TFT LCD monitor
- Dobbelt-DIN størrelse
- Indbygget quad-splitter
- 2 AUX indgange
- 1 AUX udgang
- Speedsignal indgang

