

3i1 Smart-switch

Timer, spændingsvagt og batteriseparator

3i1 smart-switchen som kan spare dit ekstra batteri væk i varebilen.

Timeren slukker for ekstra forbruget såsom inverter eller arbejdslys. Ud over den forud programmerede tid, imellem 15 min og 4 timer, slukkes forbruget også hvis batterispændingen kommer under eks.v. 12 volt, så motoren stadig kan startes.

Smart-switchen kan enten tændingstyres eller kan via spændingsmåling detektere om der er tænding på eller ej.

Afbryder 15 min - 4 timer efter motoren er stoppet eller hvis spændingen kommer under 11 - 11,5 - 12 volt i 10 sekunder.

Nem installation med justering via dip-switch på bagsiden.



FEATURES

- 12V DC
- 120 A Konstant
- 210 A maks 5 min.
- 15 min. - 4 t. timer
- Egetforbrug 175 mA tilsluttet
- Egetforbrug 4 mA frakoblet
- Tændingsdetektering ON ved 13 volt i mere end 3 sek
- Tændingsdetektering OFF ved 12,75 volt i mere end 10 sek
- Frakobling overspænding 16 volt i mere end 5 sek

MOTORRUM

UDSTYR

